

## 2 в 1: Бустер и захранване 12 V.

В един бустер, GYSPACK HERITAGE съчетава, стартирането на класически автомобили, оборудвани с 6 V акумулатор и съвременни автомобили, оборудвани с 12 V акумулатор. Той също така захранва всички видове превозни средства с 12 V постоянен ток благодарение на двете си вътрешни батерии с капацитет 20 Ah.

### ИДЕАЛЕН ЗА КЛАСИЧЕСКИ АВТОМОБИЛИ

Двете 6 V батерии на GYSPACK HERITAGE позволяват незабавното стартиране на широка гама превозни средства:

- **класически превозни средства (мотоциклети и автомобили)**, оборудвани с 6 V батерии (стартов ток: 400 A и 3200 A пик). Използването на двете батерии (20 Ah) в паралел дава на GYSPACK енергиен резерв от 40 Ah.
- **модерни превозни средства**, оборудвани с 12 V батерии (стартов ток: 450 A и 1600 A в пик).

6 V		12 V				

### ЕЛЕКТРИЧЕСКО ЗАХРАНВАНЕ 12 V DC

Двете вградени батерии с капацитет 20 Ah са и източник на захранване с напрежение 12 V за захранване на всички електрически уреди, телевизор, лампа, лаптоп, електрически охладител...

	4 W 40 h		15 W 13 h		
	9 W 22 h		24 W 8 h		80 W 2,5 h

### СЕРВИЗНО ОСВЕТЛЕНИЕ



GYSPACK HERITAGE е оборудван с лампа, състояща се от 7 светодиода с висока яркост, за работа на тъмно и в опасни зони.



#### Доставя се с



12V зарядно устройство  
реф. 054684

#### Предпазители (не са включени)



300 A (x2)  
реф. 054561

### ПРОФЕСИОНАЛНО ОБОРУДВАНЕ

- ✓ **Автоматично зарядно устройство 230V /12V Floating**: автоматично зареждане на вътрешните батерии без надзор.
  - Предназначено за зареждане на батериите до 100% за увеличаване на жизнения цикъл и производителността.
  - Безопасно е да бъде оставено постоянно свързано към електрическата мрежа (препоръчва се зареждане след всяка употреба).
- ✓ **Вграден тестер** за визуализиране на състоянието на заряда на вътрешните батерии.
- ✓ **Прекъсвач на батерията ON/OFF** защита срещу пренапрежение, когато зарядното устройство е свързано към електрическата мрежа.
- ✓ **Звукова аларма** за предупреждение на потребителя в случай на **обръщане на полярността**.
- ✓ **Медни кабели 2 x 1,80 m, ø25 mm<sup>2</sup> с изолирани клеми 600 A.**
- ✓ **Оборудван с преден предпазител 300 A (доставя се с резервен предпазител).**

INSIDE	START				TEST		PROTECTION		POWER SUPPLY			
	I 1V/C	Cranking CC	Peak Battery									
2 x 20 Ah	6 V	400 A	800 A	3200 A	-	EXTERNAL 12V DC / 2 A DC	•	•	12 V DC	300 A	37 x 20 x 46	18
	12 V	450 A	850 A	1600 A								