

2 iš 1: stiprintuvas ir 12 V maitinimo šaltinis.

Viename stiprintuve GYSPACK HERITAGE sujungia klasikinių transporto priemonių, kuriose įrengtas 6 V akumuliatorius, ir šiuolaikinių transporto priemonių, kuriose įrengtas 12 V akumuliatorius, užvedimą. Be to, dėl dviejų vidinių 20 Ah akumuliatorių jis tiekia visų tipų transporto priemonėms 12 V nuolatinę srovę.

IDEALIAI TINKA KLASIKINĖMS TRANSPORTO PRIEMONĖMS






Dėl dviejų 6 V akumuliatorių "GYSPACK HERITAGE" galima akimirksniu užvesti įvairias transporto priemones:

- **klasikines transporto priemones (motociklus ir automobilius)** su 6 V akumuliatoriais (*paleidimo srovė: 400 A ir 3200 A maksimali*). Lygiagrečiai naudojant du akumuliatorius (20 Ah), GYSPACK turi 40 Ah energijos rezervą.
- **šiuolaikines transporto priemones** su 12 V akumuliatoriumi (*paleidimo srovė: 450 A ir 1600 A maksimali*).

6 V		12 V				
						

ELEKTROS MAITINIMAS 12 V NUOLATINĖS SROVĖS

2 integruoti 20 Ah akumuliatoriai taip pat yra **12 V maitinimo šaltinis**, iš kurio galima maitinti visus elektros prietaisus, televizorių, lempą, nešiojamąjį kompiuterį, elektrinį aušintuvą...

	4 W 40 h		15 W 13 h		
	9 W 22 h		24 W 8 h	80 W 2,5 h	

TARNYBINIS APŠVIETIMAS





"GYSPACK HERITAGE" turi lemputę, sudarytą iš 7 didelio ryškumo šviesos diodų, skirtą darbui tamsoje ir pavojingose zonose.



Priedama	Saugiklis (neįtraukti)
 12V įkroviklis ref. 054684	 300 A (x2) ref. 054561

PROFESIONALI ĮRANGA

- ✓ **Automatinis įkroviklis 230 V / 12 V Floating:** automatinis vidinių akumuliatorių įkrovimas be priežiūros.
 - Sukurtas įkrauti akumuliatorius iki 100 %, kad padidėtų jų gyvavimo ciklas ir našumas.
 - Saugu palikti nuolat prijungtą prie elektros tinklo (*įkrauti rekomenduojama po kiekvieno naudojimo*).
- ✓ **Įmontuotas testeris** vidinių akumuliatorių įkrovos būklei vizualizuoti.
- ✓ **Įjungtas / išjungtas akumuliatoriaus išjungiklis** apsauga nuo viršįtampių, kai įkroviklis prijungtas prie elektros tinklo.
- ✓ **Garsinis signalas**, įspėjantis naudotoją **poliškumo pasikeitimo atveju**.
- ✓ **Variniai kabeliai 2 x 1,80 m, Ø25 mm² su izoliuotais gnybtais 600 A.**
- ✓ **Įrengtas 300 A priekinis saugiklis** (*teikiamas su pakaitiniu saugikliu*).

INSIDE	START 				TEST 		PROTECTION		POWER SUPPLY 			cm	kg
	I 1V/C	Cranking CC	Peak Battery										
2 x 20 Ah	6 V	400 A	800 A	3200 A	-	EXTERNAL 12V DC / 2 A DC	•	•	12 V DC	300 A	37 x 20 x 46	18	
	12 V	450 A	850 A	1600 A									