

Den vertikale GYSFLASH 103.24 CNT FV er spesiallaget for montering på vegg eller på bilheis, og er en 100 A høyeffektloader med omformerteknologi. Den gjør det mulig å holde et 6 V, 12 V og 24 V bly- eller litiumsbatteri («standard» + litium-ion + litium-jernfosfat) på en perfekt stabilisert spenning i diagnostikkfasene. Den vil levere den beste ladesyklusen som anbefales for vedlikehold av de mest avanserte kjøretøyene på markedet. USB-tilkoblingen gjør den 100% tilpassbar.

#### 4 DRIFTSMODUSER

- **Lading:** til 6,12 eller 24 V bly- eller litiumbatterier fra 5 til 1200 Ah.
- **Diagnostikk:** Støtter opptil 100 A kjøretøybatterier i diagnostisk fase, i vedlikeholdsverksteder.
- **Showroom:** Gir strømkompensasjon ved bruk av det elektriske tilbehøret til en demobil. Det styrer også den optimale ladingen av batteriet.
- **Tester:** Gjør at du kan kontrollere batterispenningen, evaluere startsystemet (starter + batteri) og tilstanden til bilens generator.

#### 100% TILKOBLET

- Legg til, slett eller modifier lademoduser og profiler via USB.
- Konfigurasjonsfiler tilpasset applikasjonen din.
- Hent fram ladehistorikken og dataene på en USB-pinne og bruk dem på et regneark.
- Koble tilleggsmoduler (skriver, strekkodeleser, etc.) via den dedikerte modulkontakten (SMC: Smartmodul kontaktor).

#### AUTOMATISK LAGRING

- Forlenger levetiden og ytelsen til bly- (gel-, AGM-, væske-, kalsium- osv.) og lithiums- (litium-ion- «standard-» + litium-jernfosfat-) batterier.
- Spesifikk ladningskurve i **8 trinn** (bly) eller **9 trinn** (litium) uten tilsyn.
- Gjenoppretter dypt utladede batterier > 2 V (automatisk SOS-Recovery).

#### TEKNOLOGI & AVANSERTE FUNKSJONER

- **FV** Fleksibel spenning, laderen er i drift med en forsyningspenning på mellom 85 og 265 V.
- «**Auto-Detect**» -funksjonen starter automatisk en lading når et batteri er koblet til laderen.
- «**Auto-Restart**» -funksjonen i tilfelle strømbrytning uten å slette innstillingene.
- **Kontroll og kalibrering av kabler.**
- **Låsing**, unngår risikoen for feilhåndtering, ideell for garasjer og utstillingssaler.
- Opptil **12 ladeprofiler** tilgjengelige, inkludert Easy-profilen for forenklet lading som passer for alle blybatterier.

#### SIKKERHET

- Beskyttelse av kjøretøyets innebygde elektronikk: beskyttelse mot kortslutning, polaritet reversering og overlading. System for hindring av gnister.
- **Utskiftbar sikring som** beskytter mot misbruk.
- **Temperaturmåler** for å forhindre intern elektronikk overoppheting.

#### ADVENTERT INTUITIVITET

- Kompakt og robust utforming med kabelspole på forsiden.
- Puter til støt- og vibrasjonsabsorpsjon.
- Valgfri veggmontering med glidende system eller magnetisk (MagnetFix 50).



Levert med:

Klemmer  
5m - 25mm<sup>2</sup>Veggmontering  
x2 x2Intuitivt grensesnitt  
tilgjengelige i 22 språk

#### TILBEHØR

MagnetFix 50  
0296375 m - 25 mm<sup>2</sup>REMA-kabel  
0257145 m - 25 mm<sup>2</sup>NATO-kabel  
025707

V	50/60 Hz		I-lading	Lading	Z <sub>z</sub>	Ondulasjon/ Krusning	Ladekurve		40 °C @100 %	25 °C @100 %	kg	mm	SOS recovery	IP		
6/12 V	100-127 V AC 220-240 V AC	1500 W	100 A	5 < 1200 Ah	<0,2 Ah/ måned	<150 mV Rms	IU <sub>0</sub> I <sub>U</sub>	8 trinn (Pb) 9 trinn (litium)	68A	100A	6,5	340 x 150 x 250	Automatisk >2V	IP 20	150 A	2,5 m
24 V	100-127 V AC 220-240 V AC	1500 W	50 A						79A	100A						
	100-127 V AC 220-240 V AC	3200 W	100 A	47A	50A											
								72A	95A							