

## 2 w 1: Wzmacniacz i zasilacz 12 V.

W jednym wzmacniaczu, GYSACK HERITAGE łączy rozruch klasycznych pojazdów wyposażonych w akumulator 6 V i nowoczesnych pojazdów wyposażonych w akumulator 12 V. Dzięki dwóm wewnętrznym akumulatorom o pojemności 20 Ah zasila również wszystkie typy pojazdów napięciem 12 V DC.

### IDEALNY DLA KLASYCZNYCH POJAZDÓW

Dwa akumulatory 6 V GYSACK HERITAGE umożliwiają natychmiastowy rozruch szerokiej gamy pojazdów:

- **pojazdy klasyczne (motocykle i samochody)** wyposażone w akumulatory 6 V (prąd rozruchowy: 400 A i 3200 A szczytowy). Użycie dwóch akumulatorów (20 Ah) równolegle daje GYSACK rezerwę energii 40 Ah.
- **nowoczesne pojazdy** wyposażone w akumulator 12 V (prąd rozruchowy: 450 A i 1600 A w szczycie).

6 V		12 V				

### ZASILANIE ELEKTRYCZNE 12 V DC

2 zintegrowane akumulatory 20 Ah są również źródłem zasilania 12 V do zasilania wszystkich urządzeń elektrycznych, telewizora, lampy, laptopa, lodówki elektrycznej ...

	4 W 40 h		15 W 13 h		
	9 W 22 h		24 W 8 h		80 W 2,5 h

### OŚWIETLENIE SERWISOWE

GYSACK HERITAGE jest wyposażony w lampę składającą się z 7 diod LED o wysokiej jasności do pracy w ciemności i w obszarach niebezpiecznych.



W zestawie	Bezpieczniki (brak w zestawie)
 Ładowarka 12V ref. 054684	 300 A (x2) ref. 054561

### PROFESJONALNY SPRZĘT

- ✓ **Automatyczna ładowarka 230V / 12V Floating:** automatyczne ładowanie wewnętrznych akumulatorów bez nadzoru.
  - Zaprojektowana do ładowania akumulatorów do 100% w celu zwiększenia ich żywotności i wydajności.
  - Można ją bezpiecznie pozostawić podłączoną do sieci na stałe (zaleca się ładowanie po każdym użyciu).
- ✓ **Wbudowany tester** do wizualizacji stanu naładowania wewnętrznych akumulatorów.
- ✓ **Wyłącznik baterii ON/OFF** ochrona przed przepięciem, gdy ładowarka jest podłączona do sieci.
- ✓ **Alarm dźwiękowy** ostrzegający użytkownika w przypadku **odwrócenia polaryzacji**.
- ✓ **Przewody miedziane 2 x 1,80 m, ø25 mm<sup>2</sup> z izolowanymi zaciskami 600 A.**
- ✓ **Wyposażony w bezpiecznik przedni 300 A** (dostarczany z bezpiecznikiem zamiennym).

INSIDE	START				TEST		PROTECTION		POWER SUPPLY			
	I 1V/C	Cranking CC	Peak Battery					12 V DC	cm			
2 x 20 Ah	6 V	400 A	800 A	3200 A	-	EXTERNAL 12V DC / 2 A DC	•	•	12 V DC	300 A	37 x 20 x 46	18
	12 V	450 A	850 A	1600 A								