

GYSPFLASH 125.12 CNT FV je zmogljiv polnilnik: **120 A neprekinjeno pri 25 °C.** Omogoča ohranjanje **12-voltne svinčene ali litijeve baterije na popolnoma stabilizirani napetosti med diagnostičnimi fazami.** Zagotovil bo najboljši cikel polnjenja, ki je priporočljiv za vzdrževanje najnaprednejših vozil na trgu. Njegova povezljivost USB omogoča **100-odstotno prilagodljivost.**

4 NAČINI DELOVANJA

- Polnjenje:** za 12 V svinčene ali litijeve (LFP) baterije od 20 do 1500 Ah.
- Diagnostika:** podpira do 120 A za 12 V akumulatorje v vozilih v fazi diagnostike, v vzdrževalnih delavnicah.
- Razstavni salon :** zagotavlja neprekinjeno napajanje pri uporabi električne opreme predstavitevnega vozila. Prav tako skrbi za optimalno polnjenje akumulatorja.
- Tester :** Omogoča preverjanje napetosti akumulatorja, oceno zagonskega sistema (zaganjalnik) in stanja alternatorja vozila.

100-ODSTOTNO POVEZANO

- Dodajanje, brisanje ali sprememjanje načinov polnjenja in profilov prek USB.
- Uvozite vnaprej pripravljene konfiguracijske datoteke, prilagojene trgovinam z bremenimi.
- Pridobite zgodovino polnjenja in podatke na ključku USB ter jih uporabite v preglednicah.
- Priklučite dodatne module (tiskalnik, čitalnik črtne kode itd.) prek namenske vtičnice za module (SMC: Smart Module Connector).



SAMODEJNO POLNJENJE

- Podaljša življenjsko dobo in zmogljivost svinčenih (gel, AGM, tekoči, kalcijevi itd.) in litijevih (LFP) baterij.
- Specifična krivulja polnjenja v **8 korakih** (svinčena baterija) ali **9 korakih** (litij-železo-fosfatna baterija) brez nadzora.
- Obnovi globoko izpraznjene baterije >2 V (*samodejna SOS obnovitev*).



TEHNOLOGIJE IN NAPREDNE FUNKCIJE

- FV** Flexible Voltage, polnilnik deluje z napajalno napetostjo med 85 in 265 V.
- Funkcija "Auto-Detect"** samodejno začne polnjenje, ko je baterija priključena na polnilnik.
- Funkcija "Auto-Restart"** v primeru izpada električne energije s pomnilnikom nastavitev.
- Nadzor in kalibracija kablov**
- Zaklepanje**, preprečuje tveganje nepravilnega ravnjanja, idealno za garaže in razstavne prostore.
- Na voljo je do **12 profilov polnjenja**, vključno s profilom Easy za poenostavljeni polnjenje, ki je primeren za vse svinčene akumulatorje.

ULTRA-SECURE

- Zaščita elektronike v vozilu:** zaščita pred kratkimi stiki, spremembo polaritete in prekomernim polnjenjem. Sistem za preprečevanje iskrena.
- Zamenljiva varovalka**, ki ščiti pred napačno uporabo.
- Temperaturni senzor** za preprečevanje pregrevanja notranje elektronike.

ERGONOMIKA

- Trajno ohišje** z blazinicami za blaženje udarcev in vibracij.
- Ohišje IP40**, zaščiteno pred vdorom predmetov, večjih od 1 mm.
- Majhna višina** (13 cm) za prehod nakladalnika pod vozilom.



DOSTOPI (neobvezno)



zdržljivi kabli



50/60 Hz	Icharge	12 V	Charge	Zz	Ondulation/Ripple	Charging curve		40°C @100%	25°C @100%	kg	mm	SOS recovery	IP		
100-127 V AC	1500 W	100 A	12 V	20 < 1500 Ah	<0.2 Ah/month	<150 mV Rms	IU ₀ I ₀ U	8 step (Pb) 9 step (LiFePO ₄)	77 A 116 A	100 A 120 A	10,4	310 x 130 x 260	Automatic >2 V	IP 40	150 A
220-240 V AC	2000 W	120 A													5 m