

**GYSFLASH 125.12 CNT FV - це потужний зарядний пристрій: 120 А безперервно при 25°C. Він дозволяє підтримувати 12 В свинцеву або літєву батарею при ідеально стабілізованій напрузі під час фаз діагностики. Він забезпечить найкращий цикл заряджання, рекомендований для обслуговування найсучасніших автомобілів на ринку. Завдяки підключенню через USB зарядний пристрій можна на 100% налаштувати під себе.**

## 4 РЕЖИМИ РОБОТИ

- **Зарядка** : для 12 В свинцевих або літєвих (LFP) акумуляторів ємністю від 20 до 1500 Ач.
- **Діагностика**: підтримує до 120 А для акумуляторів 12 В у транспортних засобах на етапі діагностики, в майстернях технічного обслуговування.
- **Шоу-рум** : забезпечує безперервне живлення при використанні електричних аксесуарів демонстраційного автомобіля. Він також керує оптимальною зарядкою акумулятора.
- **Тестер** : Дозволяє перевірити напругу акумулятора, оцінити систему запуску (стартерну батарею) і стан генератора змінного струму автомобіля.

## 100% ПІДКЛЮЧЕНО

- Додавайте, видаляйте або змінюйте режими та профілі заряджання через USB.
- Імпортуйте попередньо визначені конфігураційні файли, адаптовані до операцій заряджання.
- Отримуйте історію заряджання та дані на USB-накопичувачі та використовуйте їх в електронних таблицях.
- Підключення додаткових модулів (принтер, зчитувач штрих-коду тощо) через спеціальний роз'єм для модулів (SMC: Smart Module Connector).

## АВТОМАТИЧНА ЗАРЯДКА

- Подовжує термін служби та продуктивність свинцевих (гелевих, AGM, рідинних, кальцієвих тощо) та літєвих (LFP) акумуляторів.
- Специфічна крива зарядки в **8 кроків** (свинцевий акумулятор) або **9 кроків** (літій-залізо-фосфатний акумулятор) без нагляду.
- Відновлює глибоко розряджені батареї >2 В (автоматичне SOS-відновлення).

## ТЕХНОЛОГІЇ ТА РОЗШИРЕНІ ФУНКЦІЇ

- **FV Flexible Voltage**, зарядний пристрій працює з напругою живлення від 85 до 265 В.
- **"Auto-Detect"** функція автоматично починає заряд при підключенні акумулятора до зарядного пристрою.
- **"Auto-Restart"** функція в разі збою живлення з пам'яттю налаштувань.
- **Контроль і калібрування кабелів**
- **Блокування**, дозволяє уникнути ризику неналежного поводження, ідеально підходить для гаражів і виставкових залів.
- До **12 профілів зарядки** доступні, в тому числі профіль Easy для спрощеної зарядки, що підходить для всіх свинцевих акумуляторів.

## НАДЗВИЧАЙНО БЕЗПЕЧНИЙ

- **Захист бортової електроніки автомобіля**: захист від короткого замикання, зміни полярності та перезарядки. Система запобігання іскроутворенню.
- **Змінний запобіжник**, який захищає від неправильного використання.
- **Датчик температури** для запобігання перегріву внутрішньої електроніки.

## ЕРГОНОМІКА

- **Міцний корпус** з амортизаційними прокладками.
- **IP40** корпус, захищений від проникнення предметів розміром більше 1 мм.
- **Низька висота** (13 см), щоб навантажувач міг проїхати під транспортним засобом.



Поставляється з кабелями (5 м - 25 мм<sup>2</sup>)



Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс доступний 22 мовами



## МОДУЛІ VHT



## ДОДАТКИ (необов'язково)



Настінна полиця  
055513



Футляр для перенесення  
060432

### сумісні кабелі



Texas Cable > Плоскогубці  
028876 - 2,5 м - 25 мм<sup>2</sup>  
027886 - 5 м - 25 мм<sup>2</sup>



Texas Cable > REMA  
025714 - 5 м - 25 мм<sup>2</sup>



Texas Cable > Плоскогубці  
025721 - 5 м - 25 мм<sup>2</sup>



Texas Cable > NATO  
025707 - 5 м - 25 мм<sup>2</sup>

50/60 Hz	↗	I <sub>charge</sub>	V	Charge	Z <sub>z</sub>	Ondulation/Ripple	Charging curve	40°C @100%	25°C @100%	kg	mm	SOS recovery	IP	150 A	5 m
100-127 V AC	1500 W	100 A	12 V	20 < 1500 Ah	<0.2 Ah/month	<150 mV Rms	I <sub>U</sub> I <sub>o</sub> U	8 step (Pb)	77 A	10,4	310 x 130	Automatic >2 V	IP 40	150 A	5 m
220-240 V AC	2000 W	120 A						9 step (LiFePO4)	100 A						
									116 A						