

**NOMAD POWER 500 on litiumpohjainen virtalähde, jossa yhdistyy 3 toimintoa:**

- Tehostin 12 V:n ajoneuvoihin (*moottoripyörä, mönkijä, henkilöauto, maasturi, pakettiauto*).
- Itsenäinen virtalähde pienille elektroniikkalaitteille.
- Hätälamppu.

## LITIUM-AKUN TEHOSTIN

Sen **litiumakku** (LiFePO<sub>4</sub>) antaa sille poikkeuksellisen teho-koko-suhteen (käynnistysvirta: 550 A).

Se käynnistää ajoneuvot, joissa on tyhjentynyt 12 V:n akku (*neste-, geeli-, AGM-, Start&Stop-akku*) muutamassa sekunnissa (⚠ *älä käynnistä litium LiFePO<sub>4</sub>-akkuja tällä tehostimella, akkujen jännitteet eivät ole yhteensopivia*).



## BOOST-toiminto

NOMAD POWER 500 -laitteessa on BOOST-toiminto voimakkaasti tyhjentyneiden akkujen käynnistämistä varten.

## TURVALLISUUS STARTTI

Älykäs käynnistysjohto suojaa sekä akkua että ajoneuvon elektroniikkaa:

- Kipinäsuojatekniikka,
- Oikosulkujen suojaus,
- Käännetyn napaisuuden suojaus,
- Suojaus liialliselta käynnistysvirralta,
- Suojaus tehostimen lämpötilan nousulta.

## LIIKKUVA ENERGIALÄHDE

Sen tehokas tallennuskapasiteetti (5,25 Ah) tuo mukavuutta ja rauhaa päivittäiseen tarpeeseen pitää yhteyttä (*puhelin, tabletti*).

Varustettu **2 x 5 V USB-portilla** (1 A / 2,1 A) älypuhelimien, tabletin, GPS:n jne. lataamiseen.

## SUUREN KIRKKAUDEN APUVALO

Lisävalo (1 led) 3 valaistustilaa: normaali, stroboskooppi, SOS.

## TASKUKOKO

**Kevyt (610 g) ja kompakti**, se mahtuu ihanteellisesti ajoneuvon hansikaslokeroon tai tyhjiin taskuun tai matkalaukkuun.



Lataus LED



## Toimitetaan kotelon kanssa tarvikkeet



Hyppyjohto









mikro-USB-  
kaapeli



Laturi  
230 Vac / 5 Vdc



Latauskaapeli  
USB tyyppi C

KÄYNNISTYS					LAITTEET						TULO/LÄHTÖ				POWER BANK	LED	MITAT			
Litium		I			J3s	SMART CABLE			KAAPELIT			INPUT	OUTPUT							
Kapasiteetti per kenno	Täyslataus	Käynnistys	Käynnistys CC	Huippulataus Akku					USB-C	MIKRO USB B-tyyppi B-tyyppi	Lightning		5V - 1A	12V	15V					
25 Ah 77.7 Wh	6 h	550 A	1300 A	1500 A	12000 J	-	✓	-	✓	✓	-	5V - 2A 9V - 2A	2	5V - 1A 5V - 2.1A	-	-	✓	3 tilaa: Light SOS SPOT	22.5 x 9.1 x 3.4	0.610