

2-u-1 : starter od 12 i 24 V i napajanje

- Pokreće se trenutno
- Opremljen LED sustavom rasvjete
- Omogućuje napajanje od 12 V DC



SAMOSTALNI STARTER

- ✓ STARTPACK TRUCK trenutnačno pokreće teška teretna vozila, automobile, kamp vozila i dostavna vozila (benzinska i dizelska) (S početnom strujom između 750 - 3200 A u 12 V / 650 - 1600 A u 24 V za vršnu struju).



NAPAJANJE

- ✓ Dvije ugrađene baterije od 22 Ah pretvaraju STARTPACK TRUCK u snažno, prijenosno 12 V, DC napajanje koje se može koristiti za podršku raznim električnim uređajima; televizori, svjetla i prijenosna računala itd.

	4W 120h		15W 32h	
	9W 54h		24W 20h	80 W 6h



INTEGRIRANO LED SVJETLO

- ✓ Može se koristiti noću ili u slabo osvijetljenim okruženjima zahvaljujući svom ugrađenom LED sustavu rasvjete sa sedam svjetala (7 x 3,6 W).

PROFESIONALNA OPREMA

- ✓ **Automatski, 230 V (12 V plutajući) punjač:** omogućuje autonomno punjenje unutarnje baterije .
 - Baterija se može napuniti do 100% maksimalno produžujući njen radni vijek i učinkovitost.
 - Može se ostaviti trajno spojen na mrežni sustav (GYSPACK je potrebno napuniti nakon svake upotrebe).
- ✓ **Ugrađeni tester** za provjeru razine napunjenosti unutarnje baterije.
- ✓ **ON/OFF prekidač** za sprječavanje zlouporabe.
- ✓ **Alarmni sustav** u slučaju obrnutog polariteta.
- ✓ **Bakreni kabeli (2 x 1,80 m, ø 25 mm²) s izoliranim stezaljkama od 600 A.**
- ✓ **Opremljen je lako zamjenjivim vanjskim osiguračem** (zamjenski osigurač uključen).



1.8 m - 25 mm² > 600 A

Isporučuje se sa



Punjač 12V
ref. 054684

Osigurači (nisu uključeni)



300 A (x2)
ref. 054561

INSIDE	POČETAK 				TEST 		ZAŠTITA		NAPAJANJE 			
	Baterija	ja 1V/C	Pokretanje CC-a	Vršna baterija								
2x22Ah	12V	750A	1450A	3200A	-	VANJSKI 12V DC / 2A DC	•	•	12V DC	300A	39x22,5x50	16
	24V	650A	1300A	1600A								