

NOMAD POWER PRO 24 XL - це літєвий блок живлення, який поєднує в собі 3 функції:

- Бустер для транспортних засобів 24 В (вантажівки, заводи).
- Автономне живлення для всіх видів електроприладів.
- Аварійна лампа.

ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЛІТІЄВИХ БАТАРЕЙ

Його літєвий акумулятор (LiFePO₄) дає йому виняткове співвідношення потужності до розміру (пусковий струм: 1400 А). Запускає транспортні засоби з розрядженим акумулятором 24 В (рідинним, гелевим, AGM, Start&Stop) за кілька секунд (⚠ не заряджайте літєві батареї LiFePO₄ з цим підсилювачем, напруги батарей несумісні).



БЕЗПЕЧНИЙ СТАРТ

Всі функції безпеки інтегровані в продукт для захисту як акумуляторної батареї, так і електронного обладнання автомобіля:

- Антискрова технологія,
- Захист від короткого замикання,
- Захист від неправильної полярності.
- Захист від надмірних пускових струмів,
- Захист від підвищення температури підсилювача.

МОБІЛЬНЕ ДЖЕРЕЛО ЕНЕРГІЇ

Його дуже потужна ємність (8 Ач) приносить комфорт і спокій у щоденну потребу залишатися на зв'язку (телефон, планшет, комп'ютер).

Оснащений:

- **2 портами USB 5 В - 2,1 А** для зарядки смартфона, планшета, GPS і т.д.
- **1 вихідний порт 12 В - 3,5 А**, ідеально підходить для живлення електроприладу 12 В (кулер, вентилятор тощо)

ДОПОМІЖНА ЛАМПА ВИСОКОЇ ЯСКРАВОСТІ

Допоміжне світло (28 світлодіодів) з 3 режимами освітлення: звичайний, стробоскоп, SOS.

ПК-ДИСПЛЕЙ

NOMAD POWER PRO 24 XL оснащений ПК-дисплеєм, який надає інформацію про:

- % заряду внутрішнього акумулятора.
- різні вхідні та вихідні порти, що використовуються.



Кольоровий ПК-дисплей



Поставляється з аксесуарами:




Зарядний пристрій 230 В змінного струму / 18 В постійного струму









Ремінь



Зарядний пристрій для прикурювача



Кабель 3 в 1

Літій					ОБЛАДНАННЯ						ВХІД / ВИХІД			POWER BANK	LED	РОЗМІРИ				
І		I			J3s	SMART CABLE			КАБЕЛІ			INPUT	OUTPUT							
Ємність на елемент	Повний заряд	Старт	Прокрутка СС	Пік Акумулятор					USB-C	MICRO USB Type B	Lightning		12 В	15 В						
8 Вт-год Початок	10 год	1400 А	2400 А	3000 А	60000 Дж	-	✓	✓	✓	✓	✓	18В - 2А	2	5В - 2.1А	3.5А	-	✓	3 режими: Light SOS SPOT	27,8 x 11 x 27,4	5,6